# VV602-PLUS

**Seismisk/vibrationsdetektor. Kassaskåp/betalningsautomater. Spänningsmatning 9-15 VDC, strömförbrukning 8,6 mA**

## VV602-Plus

VV602-Plus är särskilt utformad för skydd av offentliga objekt, såsom uttagsautomater och serviceboxar. För att kunna hantera det knackande ljudet av kassetter som deponers i serviceboxar eller penningutlämningsfunktionen i uttagsautomater, har räkningskanalen utelämnats och ersatts av två integrationskanaler. Det ger fullt skydd dygnet runt utan några onödiga larm.

## Överlägsen detektering

De seismiska detektorerna i VV600-Plus serien är konstruerade för att upptäcka försök till inbrott i valv, kassaskåp, serviceboxar, uttagsautomater och andra säkerhetsklassade objekt, såsom data- och arkivskåp. De reagerar på vibrationsmönster som är typiska för alla inbrottsverktyg, som hammare, borrar, diamantsågar, hydrauliska och termiska verktyg, som skärbrännare och termiska lansar. Detektorerna i VV600-PLUS-serien uppfattar vibrationer som uppträder inom en radie på 3-14 meter från monteringsstället, beroende på det skyddade objektets konstruktion och material.

## Utmärkt skydd mot falsklarm

Runt det skyddade området tillåts fri rörelse utan risk för oönskade larm. För att uppnå denna höga grad av precision har samtliga detektorer "tre detektorer i en". För att skilja mellan störningar i omgivningen och verkliga angrepp av inkräktare analyseras signalfrekvens, varaktighet och amplitud via alla tre kanalerna (räkning, integrering och explosion). I slutändan ger det detektorer med enastående detektering och skydd mot falsklarm.

## Testning och tillbehör

VV600 Plus-serien är försedd med två olika testfunktioner. Du kan välja mellan ett internt test av elektroniken i detektorn eller, med hjälp av testsändaren VT705P, funktionstesta detektorn och dess fysiska förbindelse med skyddsobjektet. För att uppnå högsta möjliga säkerhet finns ett komplett tillbehörsortiment för alla slags tillämpningar.



## Detaljer

- Reagerar på alla kända typer av angrepp
- Avancerad signalbehandling skiljer mellan naturligt bakgrundsljud och verkliga angrepp
- Mycket låg strömförbrukning
- Två testalternativ
- Justerbar känslighet
- Fullständigt ingreppskydd
- Fullständigt tillbehörssortiment
- Enkel att installera

# VV602-PLUS

## Seismisk/vibrationsdetektor. Kassaskåp/betalningsautomater. Spänningsmatning 9-15 VDC, strömförbrukning 8,6 mA

## Tekniska specifikationer

### General

| | |
|---|---|
| Application type | Pengeautomat (ATM), Natlige bankbokse |
| Tamper protection | Temperature 84°C, drill shield, opening contact, pry-off contact |
| Alarm indication | LED-indication screw no. 3 |
| Low voltage alarm | 7.5 V |

### Detection

| | |
|---|---|
| Range | 3 to 14 m radius |
| Sensitivity adjustment | 5 steps of approx. 6 dB each |

### Inputs/outputs

| | |
|---|---|
| Alarm contact | Form A solid state relay, max series resistance 35 ohm |
| Test output | Yes |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Grå (RAL 7035) |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Certification | VdS |

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57