2010-2-NB

Netwerk kaart om brandcentrales/herhaalborden met elkaar in netwerk te verbinden.

Overzicht

Met de Firenet-netwerkkaart kunt u via RS485 een robuust klasse A redundant netwerk met 32 knooppunten creëren, dat maximaal 32 lussen ondersteunt. Elk knooppunt kan een brandmeldcentrale of een brandmeldcentrale-repeater zijn. Als er glasvezel nodig is om meer dan 1200 m tussen knooppunten te overbruggen of als er EMC-problemen zijn, raden we een koper/glasvezelconverter aan.

De toepassing

Het is mogelijk om de gebruikersinterface van het paneel te herhalen, bijvoorbeeld als er meerdere uitgangen in het gebouw zijn en bij elke uitgang het brandmeldsysteem zichtbaar moet zijn.

Als u de belasting van het systeem wilt spreiden, als u meerdere gebouwen op één locatie hebt die met elkaar moeten worden verbonden in één systeem, of als een specificatie vereist dat er op elke verdieping van het gebouw een paneel wordt geïnstalleerd dat de eigen verdieping bestuurt, kan een ringnetwerk worden gecreëerd.

Ook als een bestaand systeem moet worden uitgebreid, kunt u kiezen voor de lusuitbreidingskaart als er lokaal slechts 1 of 2 lussen nodig zijn, of u kunt kiezen voor de meest complete oplossing door een ander paneel op het netwerk aan te sluiten. De keuze is aan u.

Aansluiting

Deze netwerkkaart kan rechtstreeks op de hoofdprint worden bevestigd. Er is geen extra bekabeling nodig om deze print te koppelen op de brandcentrale.



Details

- Klasse A netwerk
- 1200 tussen de nodes
- Voor centrales en herhaalborden
- Tot 32 nodes / 32 lussen
- Verwijderbare connectoren
- Kan rechtstreeks op de hoofdprint worden geplugd

2010-2-NB

Netwerk kaart om brandcentrales/herhaalborden met elkaar in netwerk te verbinden.

Technische specificaties

General

Network size (nodes)	do 64

Physical

Form factor	Stor
Mounting type	I kabinettet

Regulatory

Certification	EN54-13, EN54-2

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57