TVN-PSU-2

Ersatznetzteil für TVN-1208, TVN-1216 und TVR-1708, 12 VDC, 3,33 A

Allgemein

Ersatznetzteil für 8- und 16-Kanal TVN12-Rekorder ohne PoE-Anschlüsse (TVN-1208-2T, TVN-1208-4T, TVN-1216-2T, TVN-1216-4T, TVN-1216-6T) und für 8-Kanal TVR 17-Rekorder (TVR-1708-2T und TVR-1708-4T).



Einzelheiten

- Ersatznetzteil für 8- und 16-Kanal TVN12-Rekorder ohne PoE-Anschlüsse (TVN-1208-2T, TVN-1208-4T, TVN-1216-2T, TVN-1216-4T, TVN-1216-6T) und für 8-Kanal TVR 17-Rekorder (TVR-1708-2T und TVR-1708-4T).

TVN-PSU-2

Ersatznetzteil für TVN-1208, TVN-1216 und TVR-1708, 12 VDC, 3,33 A

Technische Spezifikationen

General

Length of output power lead	1200 mm
Compatible products	TVN-1208-2T, TVN-1208-4T, TVN-1216-2T, TVN-1216-4T, TVR1708-2T, TVR-1708-4T TVN-1216-6T

Output

Power output voltage	12 VDC
Power output current	3.33 A

Electrical

Power supply type	100 to 240 VAC

Physical

Physical dimensions	52.4 x 31.3 x 116.3 mm (L x B x H)
Colour	Black
Form factor	External adapter

Environmental

Operating temperature	0 bis 40°C
Relative humidity	10 bis 90 %
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE, RoHS, UKCA, UL

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Recorder	TVN-1208-2T	TruVision NVR 12, 8 Kanäle, 80 Mbps, 2 TB
Recorder	TVN-1208-4T	TruVision NVR 12, 8 Kanäle, 80 Mbps, 4 TB
Recorder	TVN-1216-2T	TruVision NVR 12, 16 Kanäle, 160 Mbps, 2 TB
Recorder	TVN-1216-4T	TruVision NVR 12, 16 Kanäle, 160 Mbps, 4 TB
Recorder	TVN-1216-6T	TruVision NVR 12, 16 Kanäle, 160 Mbps, 6 TB

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.